

# VoIP電話帳の登録について

VP-501の電話帳を使用して外線に発信できない場合は、本製品に登録されたVoIP電話帳で、電話番号の「- (ハイフン)」を削除し登録しなおしてください。

**【例】 06-1234-5678 → 0612345678**

## 電話帳を修正するには

「電話設定」→「VoIP電話帳」

本製品の電話帳を修正する手順について説明します。

- 1 本製品の設定画面にアクセスします。  
※アクセスする手順については、取扱説明書[接続編](※2-5章)をご覧ください。
- 2 「電話設定」メニューの「VoIP電話帳」をクリックします。  
「VoIP電話帳」画面を表示します。
- 3
  - ① [現在の登録]項目で、「- (ハイフン)」を含む電話番号欄の「編集」をクリックします。  
選択した欄の登録内容が、「登録の追加」項目に表示されます。
  - ② [登録の追加]項目の「電話番号」欄で、「- (ハイフン)」を削除します。
  - ③ [登録の追加]項目の「追加」をクリックします。  
修正した登録内容が、「現在の登録」項目に表示されます。

登録の追加						
番号	3	追加	③クリック			
名前	ICOM3					
通称	71043					
電話番号	06-1234-5678 ②修正する					
SIP URI	sip:					
E-Mailアドレス						
発信先の選択	VoIPのみ					

  

現在の登録						
	番号	名前	電話番号	SIP URI	発信先の選択	
編集	1		6-1234-0001		VoIPのみ	削除
編集	2		6-1234-0002		VoIPのみ	削除
編集	3	ICOM3	06-1234-5678		VoIPのみ	削除
編集	4	IP電話	050-9999-0003		VoIPのみ	削除
編集	5	携帯電話	090-1234-0004		VoIPのみ	削除

- 4 [現在の登録]項目で、登録内容を確認します。  
※「- (ハイフン)」を含む電話番号が登録されている場合は、手順3を参考に修正してください。

編集	1	ICOM1	0612340001		VoIPのみ	削除
編集	2	ICOM2	0612340002		VoIPのみ	削除
編集	3	ICOM3	0612345678		VoIPのみ	削除
編集	4	IP電話	05099990003		VoIPのみ	削除
編集	5	携帯電話	09012340004		VoIPのみ	削除

- 5 VP-501を再起動して、電話帳を更新します。

### FOMA® N900iLの電話帳について

右図のように、FOMA® N900iLの電話帳で、[SIP]欄に「- (ハイフン)」を含む電話番号が登録されていると、外線に発信できない場合がありますので、電話番号の「- (ハイフン)」を削除し登録しなおしてください。

※文字入力など電話帳について、詳しくはFOMA® N900iL取扱説明書[基本編]をご覧ください。

電話帳登録 1/2	
ICOM3	
ICOM3	
<未登録>	
<未登録>	
<未登録>	
<未登録>	
SIP	06-1234-5678@192.
<未登録>	
<未登録>	
<未登録>	

完了 N 選択 <=>